

MB-150

Monofoniczny wzmacniacz mocy

APart

DANE TECHNICZNE

- Moc wyjściowa RMS: 100 W / 8 Ohm; 150 W / 4 Ohm; 170 W / 2 Ohm
- Moc wyjściowa szczytowa: 140 W / 8 Ohm; 180 W / 4 Ohm; 200 W / 2 Ohm
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 – 30.000 Hz
- Zniekształcenia: <0,02%
- Filtr górnoprzepustowy: 100 Hz, nachylenie zbocza 12 dB na oktawę; odłączany
- Przełącznik fazy: 0° lub 180°
- Czulość wejściowa: 775 mV
- Impedancja wejściowa: 20 kOhm (w. zbalansowane); 10 kOhm (w. niezbalansowane)
- Wejścia sygnału: zbalansowane typu XLR; niezbalansowane typu RCA Cinch
- Wyjście sygnału: typu RCA Cinch, połączone równoległe z wejściem niezbalansowanym
- Wyjścia głośnikowe: zakręcane – do wtyków „bananowych” i przewodów bez końcówek
- Napięcie zasilające: 230 V
- Wymiary: 140x70x335 mm
- Waga: 3,6 kg



APart Audio **MB-150** to zwarty monofoniczny wzmacniacz mocy, który może być używany zarówno jako samodzielny wzmacniacz, jak też jako modułowa końcówka mocy większego systemu wzmacniającego. Może również znaleźć zastosowanie w osobnym pomieszczeniu (np. kuchni, łazience, biurze, itp.) jako wzmacniacz kontrolny lub jako element wielostrefowego systemu audio.

Wzmacniacz przyjmuje obciążenie impedancją 2 Ohm, można zatem podłączyć do niego do ośmiu połączonych równoległe głośników o impedancji 16 Ohm. Przedni panel urządzenia wyposażono w regulator głośności, kontrolne wyjście słuchawkowe oraz diody LED sygnalizujące aktywność układów zabezpieczeń i ogranicznika oraz sygnał przychodzący. Na tylnym panelu umieszczono przełączniki tak przydatnych funkcji, jak 100 Hz filtr górnoprzepustowy i odwracanie fazy.

Jak przystało na urządzenie bezkompromisowe, zbudowane z najlepszych komponentów, **MB-150** gwarantuje bardzo dobrą jakość dźwięku i niezawodność działania.