



## DANE TECHNICZNE

- Zakres strojenia: 87.5 - 108 MHz
- Antena zewnętrzna: FM 75 omów (izolator uziemienia załączony)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 15 kHz
- Czułość użyteczna: 10 dBf
- Odstęp sygnał/szum (Mono/Stereo): 76 dB / 70 dB
- Zniekształcenia THD: Mono/Stereo : 0.5% / 0.7%
- Wyjście: RCA Cinch
- Poziom wyjściowy: Regulowany (FM: 900 mV / AM: 500 mV)
- Zasilanie: 230V
- Zdalne sterowanie: na podczerwień (załączone)
- Wymiary (H x W x D) : 44 x 483 x 280 mm
- Masa: 3.1 kg

---

APart PR4000 to solidny 19-calowy zestaw zawierający 4 niezależne tunery FM. Ten poczwórny tuner w naturalny sposób łączy się z systemami wielopokojowymi oraz matrycowymi.

PR4000 to poczwórny tuner, który w pierwszej kolejności jest łatwy w obsłudze i instalacji. Każdy tuner może być indywidualnie sterowany i ma programator z pamięcią na 10 stacji. W trakcie przeszukiwania pasma w górę lub w dół następuje automatyczne zatrzymanie kiedy znaleziona zostanie stacja o odpowiedniej sile sygnału. Dzięki temu zagwarantowany jest perfekcyjny dźwięk!

PR4000 może być sterowany albo przyciskami na panelu frontowym albo przy pomocy dołączonego zdalnego sterowania na podczerwień. Poziom głośności z każdego tunera może być regulowany (-20 dB /+6 dB) przy pomocy tłumika na tylnej ścianie. W ten sposób poziom głośności z każdego tunera może być taki sam oraz zostać dopasowany do innych źródeł dźwięku w systemie.

Dla optymalizacji jakości dźwięku, redukcji zakłóceń i szumów, PR4000 ma antenę FM z wbudowanym izolatorem uziemienia.