

AM 105

Amplituner stereo

CECHY URZĄDZENIA

- Wzmacniacz stereofoniczny o mocy 2 x 100 W / 4 Ohm z tunerem FM/AM
- Możliwość zaprogramowania 64 stacji radiowych (32 FM + 32 AM) podzielonych na 4 grupy
- Ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych
- Regulacja balansu oraz barwy – niezależna dla tonów niskich i wysokich
- Duży wyświetlacz z regulacją jasności pokazujący zakres (FM lub AM), częstotliwość i numer odbieranej stacji
- 4 symetryczne wejścia liniowe (VCR, Aux, CD, DVD) oraz wyjście do nagrywania
- Wyjście przedwzmacniacza i wejście wzmacniacza mocy do podłączenia zewnętrznego procesora/korektora
- Funkcje: wyciszenia, czuwania i wyłącznika czasowego
- Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia (pilot dostarczany w komplecie)

DANE TECHNICZNE

Wzmacniacz

- Moc wyjściowa: 2 x 100 W przy 4 Ohm
- Stosunek sygnał / szum: 85 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz (+/-1,5 dB)

Tuner FM

- Stosunek sygnał / szum: 60 dB (stereo); 65 dB (mono)
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 40 Hz – 15 kHz (+/-3 dB)

Tuner AM

- Stosunek sygnał / szum: 38 dB
- Czulość: 55 dBu przy stosunku sygnał / szum = 20 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 80 Hz – 2,3 kHz (+/-6 dB)

Ogólne

- Zasilanie: prąd zmienny 230 V, 50 Hz
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 144 x 435 x 363 mm
- Waga: 10 kg



WORK AM 105 to stereofoniczny amplituner, przeznaczony zarówno do użytku profesjonalnego jak i domowego.

Urządzenie zawiera dwukanałowy wzmacniacz dysponujący mocą wyjściową 100 W na kanał, tuner FM i AM oraz cztery wejścia liniowe (dla odtwarzaczy CD i DVD, magnetowidu i wejście dodatkowe), dzięki czemu stanowi świetne rozwiązanie dla stałych instalacji nagłośnieniowych. **AM 105** oferuje znakomitą jakość dźwięku oraz wspaniałą funkcjonalność. Można zaprogramować aż 64 stacje radiowe (32 w zakresie FM i 32 w zakresie AM), a duży i czytelny wyświetlacz pokazuje zakres i częstotliwość oraz zaprogramowany numer odbieranej aktualnie stacji.

AM 105 posiada także regulację balansu, tonów niskich i wysokich, wyjście do nagrywania i możliwość podłączenia zewnętrznego procesora lub korektora barwy. Uzupełnieniem bogatego wyposażenia jest wyłącznik czasowy, który można ustawić w zakresie od 10 do 90 minut.