

MBS 152A USB

Aktywny zespół głośnikowy z odtwarzaczem MP3

CECHY URZĄDZENIA

- Dwudrożny zespół głośnikowy z wbudowanym wzmacniaczem
- Zintegrowany odtwarzacz plików MP3 z zewnętrznych pamięci i urządzeń USB oraz kart SD
- Polecany do instalacji mobilnych
- Dwa symetryczne wejścia mikrofonowe/liniowe (przełączana czułość), dodatkowe wejście liniowe
- Niezależna regulacja poziomu dla odtwarzacza MP3, wejść mikrofonowych/liniowych i wejścia dodatkowego
- Główny potencjometr głośności i regulacja barwy – osobno dla tonów niskich i wysokich
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Gniazdo 35 mm na dolnej ścianie do mocowania na statywie
- Mocowanie do podwieszania na górnej ścianie
- Możliwość bezpiecznego ustawiania kilku urządzeń jedno na drugim

DANE TECHNICZNE

- Przetworniki: 15-calowy niskotonowy; 1,75-calowy wysokotonowy z tytanową membraną
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 96 dB / 1 W / 1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku (SPL): 121 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 55 Hz– 20 kHz
- Moc wyjściowa: 180 W RMS; 350 W szczytowa
- Złącza wejściowe: liniowe: 2 x RCA i 2 x Jack 6,3 mm; mikrofonowe: 2 x XLR3
- Złącza wyjściowe: XLR3 i Jack 6,3 mm
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 760 x 495 x 435 mm
- Waga: 21 kg



MBS 152A USB to największy model ze zmodernizowanej serii aktywnych dwudrożnych zespołów głośnikowych **MBS** ze zintegrowanym odtwarzaczem MP3, o wytrzymałych i trwałych obudowach z tworzywa ABS. Oprócz wyjątkowo solidnych i atrakcyjnych wzorniczo obudów, seria **MBS** oferuje także gniazda do ustawienia na statywie, mocowania do podwieszania oraz możliwość bezpiecznego ustawiania kilku zespołów głośnikowych jeden na drugim. Te cechy sprawiają, że **MBS 152A USB** bardzo dobrze nadaje się do różnorodnych instalacji mobilnych, gdzie odporność na uszkodzenia oraz uniwersalne możliwości ustawiania i montażu są bardzo pożądane.

Wbudowany odtwarzacz MP3 wyposażono w gniazdo USB do podłączania pamięci typu pendrive i innych urządzeń przenośnych z wyjściem USB oraz w slot dla kart SD, a także w zestaw przycisków sterujących i czytelny wyświetlacz LCD, ułatwiający wybór pożądanego pliku audio lub folderu.

MBS 152A USB pozwala również na podłączenie nawet trzech zewnętrznych źródeł liniowego sygnału audio oraz dwóch mikrofonów - poprzez wejście ze złączami typu RCA stereo (liniowe niesymetryczne) i 2 przełączane symetryczne wejścia mikrofonowe/liniowe ze złączami Jack 6,3 mm (liniowe) i XLR3 (mikrofonowe). Urządzenie posiada niezależne regulatory poziomu dla odtwarzacza MP3, sygnału liniowego i mikrofonowego, a także główny potencjometr głośności i regulację barwy – osobno dla tonów niskich i wysokich. Zastosowano podwójne wyjście sygnału ze złączami typu XLR3 i Jack 6,3 mm.

MBS 152A USB, dzięki dużej mocy wbudowanego wzmacniacza (180 W RMS) i wydajnym przetwornikom zapewnia nawet bardzo głośne odtwarzanie dźwięku - bez zniekształceń i przesterowań.