

PA 1000

Wzmacniacz mocy do systemów 100-woltowych



DANE TECHNICZNE

- 1-kanałowy wzmacniacz mocy
- Współpraca z głośnikami o niskiej impedancji (4 lub 8 Ohm) oraz 70-woltowymi i 100-woltowymi liniami głośnikowymi
- Obudowa o standardowej szerokości 19" i wysokości 2U
- Moc wyjściowa: 120 W (8 Ohm); 220 W (4 Ohm); 120 W (70/100 V)
- Stosunek sygnał / szum: >65 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz
- Wejścia sygnału: zbalansowane (XLR) i niezbalansowane (RCA)
- Układy zabezpieczeń: bezpiecznik prądu zmiennego; przed prądami stałymi (DC offset); przed przesterowaniem i przed zwarciami
- Ogranicznik: obcinanie sygnału przy poziomie 0 dB
- Pobór mocy: 150 W
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 88 x 483 x 277 mm
- Waga: 5,4 kg



PA 1000 to jednokanałowy wzmacniacz mocy, przeznaczony zarówno do głośników niskiej impedancji (4 lub 8 Ohm), jak też do instalacji 100-woltowych i 70-woltowych.

Na przednim panelu umieszczono 8-elementowy diodowy wskaźnik poziomu sygnału oraz wskaźniki aktywacji ogranicznika i układu zabezpieczeń. PA 1000 wyposażono w dwa wejścia sygnału o regulowanym poziomie – zbalansowane ze złączem XLR oraz niezbalansowane ze złączem RCA Cinnch.