

T150

Transformator toroidalny

APart

DANE TECHNICZNE

- Wejście:
dla impedancji 4 Ohm: czarny i brązowy przewód;
dla impedancji 8 Ohm: czarny i czerwony przewód
- Wyjście: 100 V
- Odczepy mocy:
przewód czarny: wspólny;
przewód brązowy: 150 W;
przewód czerwony: 120 W;
przewód pomarańczowy: 90 W;
przewód żółty: 60 W;
przewód zielony: 30 W
- Wymiary: 98 (średnica) x 54 mm
- Waga: 1,78 kg



APart Audio T150 to transformator toroidalny, przeznaczony do przetwarzania niskonapięciowych sygnałów o impedancji 4 lub 8 Ohm na sygnały 100-woltowe.

Używając transformatora **T150** można:

- zmienić duże zestawy głośnikowe o impedancji 4 lub 8 Ohm w mocne 100-woltowe zestawy głośnikowe.
- przekształcić wyjście głośnikowe standardowego wzmacniacza o niskiej impedancji w wyjście 100-woltowe o maksymalnej mocy 150 W, do którego można podłączyć równolegle kilka głośników 100-woltowych.

T150 wyposażono w kilka odczepów o mocy od 30 do 150 W.