

T60

Transformator

APart

DANE TECHNICZNE

- Wejście: 8 Ohm
- Wyjście: 100 V
- Odczepy mocy:
przewód czarny: wspólny;
przewód brązowy: 60 W;
przewód niebieski: 30 W;
przewód zielony: 15 W;
przewód żółty: 6 W
- Wymiary: 60 x 77 x 46 mm
- Waga: 0,59 kg



APart Audio T60 to transformator przeznaczony do przetwarzania niskonapięciowych sygnałów o impedancji 8 Ohm na sygnały 100-woltowe.

Używając transformatora **T60** można zmienić standardowe zestawy głośnikowe o impedancji 8 Ohm w 100-woltowe zestawy głośnikowe.

T60 wyposażono w kilka odczepów o mocy od 6 do 60 W.