

ACPR

Ścienne panel sterowania do zestawu głośnikowego SDQ5Pir

APart

DANE TECHNICZNE

- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 85 x 85 x 28 mm
- Waga: 75 g
- Podłączenie: przewód typu CAT5 o maksymalnej długości 100 m; dopuszczalna maksymalna długość przewodu zależy od wielu czynników, takich jak jakość przewodu oraz poziom zewnętrznych zakłóceń (np. od linii wysokiego napięcia)



APart Audio ACPR to przewodowy panel zdalnego sterowania z lokalnym wejściem sygnału, przeznaczony do współpracy z aktywnym zestawem głośnikowym **SDQ5Pir**. Sterownik ten wyposażono w wejście sygnału liniowego z konektorem Euroblock na tylnej ścianie oraz wejście z gniazdem stereo Jack 3,2 mm na przednim panelu. Tylne wejście jest aktywne, gdy nie jest używane gniazdo na przednim panelu. Włożenie wtyczki typu Jack do tego gniazda automatycznie odłącza wejście sygnału na tylnej ścianie.

ACPR jest znakomitą rozwiązaniem do pokoju hotelowego. Po podłączeniu telewizora głośność jego dźwięku może być regulowana za pomocą zamontowanego na ścianie sterownika. Gdy gość hotelowy zechce posłuchać nagrań ze swojego przenośnego urządzenia (telefonu, odtwarzacza MP3), wystarczy podłączyć je do stereofonicznego gniazda 3,2 mm na przednim panelu sterownika i pokój wypełni się dźwiękami muzyki. Po odłączeniu urządzenia nastąpi automatyczny powrót do odtwarzania dźwięku z telewizora.

Przedni panel **ACPR** wykonano ze szczotkowanego aluminium, dzięki czemu dobrze komponuje się z wnętrzem o dowolnym wystroju.

Dla zapewnienia łatwej instalacji dostępne są dwa rodzaje ściennych obudów montażowych: **E-MODIN** do instalacji w ścianach gipsowych oraz **N-MODIN** do instalacji w ścianach z cegły.