

# CMM6

Głośnik sufitowy do instalacji 100-woltowych

APart

## DANE TECHNICZNE

- 3" głośnik szerokopasmowy
- Impedancja: 8 Ohm
- Odczepy transformatora linii 100 V: 1,5 W (6,66 kOhm); 3 W (3,33 kOhm); 6 W (1,66 kOhm)
- Moc: 6 W RMS; 10 W muzyczna
- Efektywność: 85 dB / 1W / 1 m
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 93 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 120 – 18.000 Hz
- Rozpraszanie: 170° przy 1 kHz; 80° przy 4 kHz; 45° przy 8 kHz
- Wymiary: średnica zewnętrzna: 105 mm; średnica otworu montażowego: 85 mm; głębokość: 76 mm
- Waga: 0,45 kg



---

APart Audio **CMM6** to niewielki, nowoczesny 3-calowy głośnik szerokopasmowy, przeznaczony do montażu sufitowego. Rozmiary tego głośnika odpowiadają rozmiarom typowych sufitowych reflektorów punktowych, co pozwala na bardzo dobrą integrację z każdym wnętrzem.

**CMM6** jest dostarczany wraz z wysokiej jakości 6-watowym 100-woltowym transformatorem z różnymi odczepami mocy. Obudowa wykonana jest z metalu, zaś sam głośnik ma membranę polipropylenowa, co czyni go odpornym na działanie wilgoci.

Dzięki prostemu systemowi montażu, opartemu o dwa zaczepty sprężynowe, głośnik jest bardzo łatwy do instalacji.

**CMM6** jest sprzedawany standardowo w białym kolorze. Przy zakupie co najmniej 12 sztuk, może być opcjonalnie pomalowany na dowolny kolor z palety RAL (nr ref: PAINT-CMM).