

E-VOL120

Regulator głośności

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: Euro, ścienny, w kolorze białym
- Obudowa: natynkowa E-MODON
- Obsługiwana moc obciążenia: 120 W
- Napięcie operacyjne: 100 V
- 24-woltowy przekaźnik priorytetowy
- Ilość stopni wzmacnienia: 11 + „0”
- Waga: 336 g
- Wymiary: 80 x 80 x 50 mm



APart Audio **E-VOL120** to 100-woltowy regulator głośności, przyjmujący obciążenie do 120 W. Dzięki krokowemu wzmacnieniu o 11 pozycjach i dodatkowej pozycji zerowej jest to urządzenie bardzo uniwersalne.

E-VOL120 został zaprojektowany do obsługi 24-woltowych sygnałów priorytetowych. Dzięki temu można zawsze skutecznie przekazać komunikaty, nawet do tych stref nagłośnienia, gdzie lokalny regulator głośności jest ustawiony w pozycji zerowej.

Jeżeli użytkowany w systemie wzmacniacz wyposażony jest w funkcję priorytetu, będzie wysyłał 24-woltowy sygnał po naciśnięciu przycisku na mikrofonie. Sygnał ten spowoduje zamknięcie przekaźnika w regulatorze głośności **E-VOL120** i komunikat zostanie przepuszczony, nawet jeśli regulator jest ustawiony w pozycji zerowej. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach, gdy konieczne jest nadanie komunikatu alarmowego lub sygnału do ewakuacji.

E-VOL120 posiada uniwersalną obudowę do montażu, zgodną ze standardami Gira, Jung i Euro.