

E-VOL60 / E-VOL60-BL

Regulator głośności

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: Euro, ścienny
- Obsługiwana moc obciążenia: 60 W
- Napięcie operacyjne: 100 V
- 24-woltowy przekaźnik priorytetowy
- Ilość stopni wzmocnienia: 11 + „0”
- Obudowa do montażu w ścianie: **E-MODIN**
- Obudowa do montażu naściennego: **E-MODON**
- Wymiary: 80 x 80 x 50 mm
- Waga: 236 g
- Kolor: **E-VOL60**: biały, **E-VOL60-BL**: czarny



APart Audio E-VOL60 to 100-woltowy regulator głośności, przyjmujący obciążenie do 60 W. Dostępny jest w kolorze białym (**E-VOL60**) lub czarnym (**E-VOL60-BL**). Jest urządzeniem bardzo uniwersalnym, dzięki możliwości regulowania głośności w 11 krokach i dodatkowej pozycji zerowej.

E-VOL60 został wyposażony w 24-woltowy przekaźnik sygnałów priorytetowych. Oznacza to, że w pomieszczeniach, w których zainstalowano **E-VOL60** będą zawsze słyszalne komunikaty przywoławcze, nawet jeśli w tych strefach lokalne regulatory głośności będą ustawione w pozycji zerowej!

Jeśli zastosowany w systemie wzmacniacz wyposażono w 24-woltowe wyjście priorytetowe, będzie on przysyłał 24-woltowy sygnał po naciśnięciu klawisza aktywującego mikrofon. 24-woltowy sygnał spowoduje zamknięcie przekaźnika wbudowanego w regulator głośności **E-VOL60**, który przepuści nadawany komunikat, nawet jeśli regulator ustawiony jest w pozycji zerowej. Funkcja ta może okazać się bardzo przydatna przy nadawaniu komunikatów ostrzegawczych lub konieczności ewakuacji pomieszczeń.

E-VOL60 posiadają uniwersalne obudowy do montażu, zgodne ze standardami [Gira](#), [Jung](#) i [Euro](#).