PUBSET-W

Kompletny zestaw nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE

Cyfrowy wzmacniacz mocy CHAMP-3D

- Cyfrowy procesor sygnału (DSP) z 4-zakresowym parametrycznym korektorem barwy i kreatorem konfiguracji głośników APart Audio
- Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD i 3 poziomami dostępu
- Układy wzmacniające klasy D; chłodzenie konwekcyjne
- Moc wyjściowa ciągła – kanał lewy i prawy: 345 W / 4 Ohm
- Moc wyjściowa RMS – kanał subwoofera: 1.100 W / 2 Ohm
- Zakres przenoszonych częstotliwości: (+0/-3 dB): 10 Hz – 24 kHz
- Stosunek sygnał / szum: > 90 dB, A-ważony
- Wejścia: 2 x zbalansowane XLR; 2x zbalansowane Euroblock
- Wyjścia: typu Speakon® - 2 x dla subwoofera; dla kanału lewego i prawego
- Wymiary: 89x483x380 mm; waga: 16,0 kg

Zestawy głośnikowe MASK8-W

- 8” głośnik niskotonowy typu HD
- 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką i falowodem
- Impedancja: 8 Ohm
- Efektywność: 93 dB/1 W/1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 124 dB
- Moc: 200 W RMS / 600 W szczytowa
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
- Wymiary: 411x250x250 mm; waga: 8,1kg

Subwoofer pasywny SUB2400-W

- Obudowa z płyty MDF z filtrem akustycznym opti-tuned
- Dwa 10” głośniki niskotonowe z membranami o dużym wychyleniu
- Impedancja: 2 cewki – 2 x 8 Ohm
- Efektywność: 99 dB/1 W/1 m
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 133 dB
- Moc: 2 x 300 W RMS / 2 x 600 W szczytowa
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 150 Hz
- Wymiary: 700x345x352 mm; waga: 30,4 kg

Słynny zestaw nagłośnieniowy **PUBSET** firmy **APart Audio** w swojej najnowszej wersji opiera się na wzmacniaczu cyfrowym **CHAMP-3D**. Urządzenie to posiada zaawansowany cyfrowy procesor sygnału (DSP) i jest odporne na działanie kurzu, tłuszczu i dymu dzięki zastosowaniu konwekcyjnego chłodzenia, bez użycia wentylatorów. Niezrównane głośniki **MASK8-W** zapewniają czyste brzmienie wysokich i średnich tonów, a potężne subwoofery **SUB2400-W** uzupełniają dźwięk zestawu o silny, głęboki bas.

CHAMP-3D jest gotowy do użycia w zestawie **PUBSET** zaraz po wyjęciu z opakowania. Wzmacniacz wyposażono w procesor DSP z rozbudowanym ogranicznikiem, opóźniaczem, 4-zakresowym parametrycznym korektorem, kompresorem i filtrem górnoprzepustowym. Może pracować na jednym z 3 poziomów dostępu: całkowicie zablokowany, z możliwością regulacji głośności oraz z dostępem do pełnej funkcjonalności DSP.

Zestaw **PUBSET-W**: 4 głośniki **MASK8-W**, 2 subwoofery **SUB2400-W**, wzmacniacz **CHAMP-3D**.

Dostępny jest także zestaw **PUBSET-BL** z głośnikami i subwooferami w czarnych obudowach.