

SCV4

Wielostrefowy stereofoniczny regulator głośności

DANE TECHNICZNE

- Obsługiwana moc głośników:
głośniki o impedancji 16 Ohm: 4 x (2 x 40) W;
głośniki o impedancji 8 Ohm: 2 x (2 x 40) W
- Czulość i impedancja:
wejście wzmacniacza, niezbalansowane: 305 mV, 10 kOhm
wyjścia głośnikowe: 2 x 4 Ohm
- Liczba poziomów wzmocnienia: 6 + przełącznik wł./wył.
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 46 x 210 x 185 mm
- Waga: 1,1 kg



Dwie strefy



Cztery strefy



Regulator głośności SVC4

Wzmacniacz 2 x 80 W/4 Ohm

APart Audio SVC4 to wyjątkowy wielostrefowy, stereofoniczny regulator głośności. Oferuje możliwość niezależnego ustawienia poziomu głośności (lub całkowitego wyciszenia) w czterech różnych strefach. SVC4 może współpracować ze standardowym wzmacniaczem Hi-Fi.

Uwaga! Chcąc ustawić poziom głośności tylko w 2 strefach, można zastosować w instalacji tradycyjne głośniki o impedancji 8 Ohm. Jeśli poziom głośności ma być ustawiany w 3 lub 4 strefach, należy użyć głośników o impedancji 16 Ohm. Można zastosować po dwa głośniki w każdej strefie.

W konstrukcji SVC4 zastosowano wewnętrzne rezystory. Dzięki temu można ustawić poziom głośności muzyki (lub całkowicie ją wyciszyć) w jednej strefie, bez żadnego wpływu na poziom głośności w innych strefach.

Dzięki zwartej metalowej obudowie w czarnym kolorze oraz skokowym potencjometrom SVC4 jest bardzo trwałym urządzeniem.