

# BOXX-4T

## DANE TECHNICZNE

- Typ zestawu: 2-drożny
- Nominalna moc RMS: 16W / 100 V
- Moc muzyczna RMS: 25W / 100 V
- Efektywność (SPL) 1w/1m: 90dB
- Maksymalne natężenie dźwięku SPL: 105dB
- Impedancja zestawu: 8 omów
- Odczepy mocy transformatora: 8 ohm - 4 - 8 - 16 watów
- Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 22 kHz
- Kierunkowość
- Pozioma: 4KHz / 170°
- Pozioma: 8KHz / 100°
- Pionowa: 4KHz / 140°
- Pionowa: 8KHz / 100°
- Wymiary: 210 x 160 x 130 mm
- Masa: 1.55 kg



- 
- BOXX-4T to niedrogi zestaw głośnikowy 100 V w obudowie. Zestaw jest wyposażony w transformator 100V z kilkoma odczepami mocy.
  - Ma on 4-calowy, polipropylenowy głośnik basowy i osobny, 1-calowy głośnik wysokotonowy. Ze względu na dwudrożną konstrukcję BOXX-4t jest odpowiedni zarówno dla muzyki tła jak i dla mowy.
  - Maksymalna moc wynosi 16W przy zastosowaniu z instalacją 100V.
  - BOXX-6T wyposażony jest w uchwyt typu U. Standardowym kolorem wykończenia jest biały. Poczynając od ilości 12 sztuk zestaw może być opcjonalnie pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL.