

PA4060

APart

DANE TECHNICZNE

- Wejścia: RCA Cinch niezrównoważone 1V/10 kohm
- Link: RCA Cinch niezrównoważone 1V/10 kohm
- Wyjścia:
- 8 omów RMS nominalna: 4 x 50 W
- 8 omów RMS muzyczna: 4 x 70 W
- 4 omy RMS nominalna: 4 x 60 W
- 4 omy RMS muzyczna: 4 x 90 W
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 30 kHz
- Zniekształcenia: <0.03%
- Wymiary (H x W x D): 44 x 483 x 325 mm
- Masa: 6.1 kg



-
- 4-kanałowy wzmacniacz mocy
 - Ten zwarty 19-calowy wielokanałowy wzmacniacz daje 4 x 60 W na 4-omowych obciążeniach. Znakomicie nadaje się do zastosowań wielostrefowych lub wielokanałowych.
 - Dzięki radiatorom oddającym ciepło bez pomocy wiatraka wzmacniacz jest bardzo cichy i nie wymaga obsługi.
 - Wzmacniacz wykorzystuje technologię Quad MDH oraz wbudowane limity.
 - Na panelu frontowym dostępne są funkcje: kontrolki limitera i układu zabezpieczającego, włącznik sieciowy.
 - Idealnie nadaje się do użytkowania w zestawie z PM7400MKII lub PIR7600 z dwoma wyjściami stereo.
 - UWAGA: montaż PA4060 w szafce 19-calowej wymaga użycia elementu PA-19!