

## MULTIPLAYER 10 WEB

Uniwersalny odtwarzacz strumieniowy audio

### FUNKCJE URZĄDZENIA

- Radiodbiornik internetowy z możliwością zapamiętywania i wyboru stacji według różnych kryteriów
- Odbiornik radiowy FM z pamięcią dla 10 zaprogramowanych stacji
- Odtwarzacz strumieniowy plików audio z serwerów sieciowych, komputerów i in., podłączonych do tej samej sieci
- Odtwarzacz plików MP3 z urządzeń USB (gniazdo na przednim panelu) o pojemności od 128 MB do 16 GB
- Korektor barwy – 8 gotowych ustawień + 1 ustawienie użytkownika
- Przełącznik obrotowy (enkoder) i wyświetlacz LCD do wyboru menu funkcji i ustawień urządzenia
- Zdalne sterowanie pilotem na podczerwień (w komplecie)
- Regulacja poziomu sygnału wyjściowego (potencjometr na tylnym panelu)

### DANE TECHNICZNE

- Podłączenie do Internetu i sieci lokalnych:
  - bezprzewodowe: WiFi 2,4 GB (antena na tylnym panelu)
  - przewodowe: kabel typu Cat 5 (gniazdo RJ45 na tylnym panelu)
- Wyjścia sygnału: analogowe niesymetryczne (2 x RCA); cyfrowe (optyczne)
- Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 50 W
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 44 x 483 x 320 mm
- Waga: 2 kg



**MULTIPLAYER 10 WEB** to 4 urządzenia w jednym: radiodbiornik internetowy (z bezprzewodowym lub przewodowym połączeniem z siecią), konwencjonalny radiodbiornik FM, strumieniowy odtwarzacz sieciowy audio oraz odtwarzacz plików MP3 z urządzeń USB.

Duży wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie informacje na temat konfiguracji sieci, trybów pracy odtwarzacza oraz informacje dotyczące odbieranej stacji radiowej lub odtwarzanego pliku audio. Nawigację pomiędzy folderami i poszczególnymi pozycjami menu ułatwia enkoder – obrotowy przełącznik zintegrowany z przyciskiem potwierdzenia wyboru. Rozwiązanie to sprawia, iż zarówno konfiguracja, jak i bieżąca obsługa urządzenia są bardzo proste.

Przy pracy w trybie radia internetowego możliwe jest wybranie różnorodnych kryteriów przy wyszukiwaniu pożądanej stacji radiowej (kraj, rodzaj muzyki, epoka, itp.). Dla użytkownika dostępny jest folder „ulubione”, dzięki czemu można uzyskać szybki dostęp do wcześniej zapamiętanych stacji.

Jako odbiornik radiowy FM, **MULTIPLAYER 10 WEB** umożliwia wybieranie częstotliwości stacji radiowej za pomocą enkodera, a także zapisanie 10 stacji w pamięci urządzenia. Pilot zdalnego sterowania zapewnia bezpośredni dostęp do zaprogramowanych stacji.

W trybie odtwarzacza sieciowego urządzenie wykrywa podłączone do sieci serwery mediów lub komputery z zapisanymi na dyskach plikami audio i umożliwia ich odtwarzanie po dokonaniu konfiguracji. W tym trybie pracy **MULTIPLAYER 10 WEB** pełni rolę integrującą dla wszystkich urządzeń podłączonych do lokalnej sieci. Pozwala to na przykład na ułożenie własnej składanki muzycznej, której poszczególne pliki będą pochodziły z kilku różnych źródeł.

W przypadku braku dostępu do sieci, pliki audio (w formacie MP3) mogą być odtwarzane z zewnętrznych pamięci i urządzeń USB podłączanych do portu na przednim panelu odtwarzacza.

Wyszukiwanie i wybór stacji radiowych oraz plików audio, a także obsługę wszystkich funkcji odtwarzacza umożliwiają enkoder i przyciski na przednim panelu oraz dostarczany w komplecie pilot zdalnego sterowania.

**MULTIPLAYER 10 WEB** wyposażono w niesymetryczne wyjście sygnału analogowego z płynną regulacją poziomu oraz w optyczne wyjście sygnału cyfrowego do zewnętrznych przetworników cyfrowo-analogowych.

**DOŁĄCZONE AKCESORIA:** Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, przewód zasilający, antena przewodowa FM