

ANALOG MATRIX 8

Wielostrefowy mikser stereofoniczny

FUNKCJE URZĄDZENIA

- Wielostrefowy mikser stereofoniczny, oparty na matrycy 8 wejść i 8 wyjść sygnału
- Możliwość skonfigurowania jako dwóch mikserów 8-kanalowych
- 8 symetrycznych monofonicznych wejść sygnału
- Symetryczne wyjścia sygnału – 4 stereo lub 8 mono
- Niezależna dla każdego wyjścia:
 - regulacja wzmacnienia sygnału,
 - regulacja umiejscowienia sygnału w panoramie stereofonicznej (funkcja „PAN”)
- Obudowa o wysokości 2U do zabudowy w 19-calowych szafkach

DANE TECHNICZNE

- Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz (+/-1 dB)
- Poziom zniekształceń: <0,01%
- Impedancja wejściowa: 10 kOhm
- Wzmocnienie: -75 dB ~ +10 dB
- Wszystkie wejścia i wyjścia sygnału symetryczne, ze złączami typu XLR3
- Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 88 x 483 x 230 mm
- Waga: 3,6 kg



ANALOG MATRIX 8 to mikser audio z matrycą 8 wejść i 8 wyjść sygnału, pozwalający na różnorodną konfigurację wyjść i zmiksowanych sygnałów wejściowych. Urządzenie składa się z dwóch segmentów, z których każdy może pełnić funkcję samodzielnego, 8-kanalowego miksera stereo.

8 wyjść sygnału jest podzielone na 4 grupy, co umożliwia na przykład dostarczenie stereofonicznych sygnałów do 4 różnych stref – z 4 różnych źródeł.

ANALOG MATRIX 8 można wykorzystać do dystrybucji sygnałów audio do różnych pomieszczeń, z indywidualnym sterowaniem dla każdego z nich, bez potrzeby zmiany konfiguracji okablowania (używając tylko potencjometrów wzmacnienia).

Możliwa jest także indywidualna konfiguracja każdego z 8 wyjść sygnału, ponieważ każde wejście wyposażono w niezależną regulację wzmacnienia i regulację umiejscowienia sygnału w panoramie stereofonicznej (funkcja „PAN”).