

MULTIPLAYER 4

Odtwarzacz audio z tunerem FM/AM

FUNKCJE URZĄDZENIA

- Odtwarzacz płyt CD, CD-R i CD-RW (CD-Audio i MP3) o średnicy 12 cm
- Odtwarzacz plików MP3 i WMA z urządzeń USB i kart pamięci SD i SDHC (od 128 MB do 16 GB)
- Odbiornik radiowy FM/AM z pamięcią dla 10 zaprogramowanych stacji
- Zdalne sterowanie:
 - pilotem na podczerwień (w komplecie)
 - zewnętrznym sterownikiem poprzez port RS232
- Przeciwwstrząsowy, 40-sekundowy bufor pamięci
- Odtwarzanie w kolejności losowej i z powtórzeniami
- Funkcje programowania utworów oraz wyciszenia (*mute*)
- Regulacja poziomu sygnału wyjściowego
- Wyświetlacz: LCD podświetlany, 2 wiersze po 20 znaków

DANE TECHNICZNE

- Stosunek sygnał / szum: 100 dB
- Zakres dynamiki: 96 dB
- Separacja kanałów: 50 dB przy 1 kHz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum (THD+N): <0,05%
- Czas rozpoczęcia odtwarzania: 0,015 s
- Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz (CD-Audio); 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz (MP3)
- Poziom wyjściowy: 1 V RMS
- Wyjście sygnału: analogowe (2 x RCA)
- Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz; prąd stały 13,2 V (dodatkowe)
- Pobór mocy: 60 W
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 44 x 483 x 266 mm
- Waga: 2,5 kg



MULTIPLAYER 4 to 3 urządzenia w jednym: odtwarzacz płyt CD, odtwarzacz plików audio z urządzeń USB i kart pamięci SD, a także odbiornik radiowy FM i AM.

Jako odtwarzacz CD, **MULTIPLAYER 4** odtwarza zarówno płyty CD-Audio, jak też płyty z nagranyimi plikami MP3, obsługując także nośniki typu CD-R i CD-RW o średnicy 12 cm. Dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami ewentualnych wibracji i drgań, odtwarzacz wyposażono w 40-sekundowy bufor pamięci przeciwwstrząsowej, zapewniający ciągle odtwarzanie muzyki nawet w trudnych warunkach.

Port USB oraz slot na karty SD na przednim panelu odtwarzacza ułatwiają odtwarzanie plików audio (w formatach MP3 i WMA) z zewnętrznych nośników pamięci o maksymalnej pojemności 16 GB. Urządzenie pozwala na wygodną nawigację pomiędzy folderami i poszczególnymi plikami. Dostępne są różne tryby odtwarzania, w tym programowanie, odtwarzanie w kolejności losowej i powtórzenia.

Tuner FM/AM pozwala na zaprogramowanie do 10 wybranych stacji radiowych. Częstotliwość wybranej stacji pokazywana jest na wyświetlaczu urządzenia.

MULTIPLAYER 4 wyposażono w dostarczanego w komplecie pilota zdalnego sterowania na podczerwień, jednak w przeciwieństwie do innych odtwarzaczy audio, możliwa jest także zdalna obsługa wszystkich funkcji poprzez zewnętrzne urządzenia sterujące (konsole, komputery itp.) za pomocą poleceń tekstowych ASCII, przekazywanych przewodem do portu szeregowego RS232.

DOŁĄCZONE AKCESORIA: Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, przewód połączeniowy audio 2xRCA – 2xRCA, przewód zasilający, antena przewodowa FM, antena AM.